

Актуальное ПО для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 09 HD IR

Текущая версия: 522 от 29 марта 2019г.

После установки вы отметите быстрый отклик EPG приёмника на каждое ваше действие. Мы также исправили и улучшили работу таймера записи и функции timeshift. Теперь из меню EPG вы сможете одной кнопкой пульта установить напоминания и задать таймер записи любимых программ. В новой версии мы сделали более удобную навигацию при просмотре видеофайлов и записанных передач. Скорость и устойчивость работы вашего EVO 09 HD IR – это главные достоинства обновления 522.

ВНИМАНИЕ! В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к выходу приемника из строя.

Обновить со спутника

1. Переключитесь на телеканал:
Для пакета Телекарта Запад (спутник Intelsat-15/Horizons 2)
«Звезда» **17** кнопка

Для пакета Телекарта Восток (спутник Express-AM5)
«Телекарта Дайджест» 21 кнопка
2. Зайдите в главное меню (кнопка **MENU** на пульте), далее в раздел **«Информация»**, затем выберите подпункт **«OAD»** и нажмите кнопку **OK**.
3. Дождитесь окончания процесса, он займет 2-3 минуты и завершится перезагрузкой приемника со сбросом к заводским настройкам. Выберите соответствующий пакет и дождитесь завершения поиска каналов.
Приятного просмотра!

Обновить через USB

ПО для приёмника EVO 09 (Irdeto)

1. Загрузите файл ПО по ссылке, распакуйте файл из архива в корневой каталог USB диска. Убедитесь, что на USB диске отсутствуют другие файлы, например, предыдущая версия ПО.
2. Вставьте USB диск в порт приемника и перезагрузите по питанию. При включении отобразится служебный экран обновления, делать ничего не нужно, дождитесь окончания процесса.
3. После обновления приемник автоматически перезагрузится и вновь отобразит служебный экран, с надписью внизу **«code=0x57»**. Это значит, что обновление успешно произведено.
4. Выключите приемник, извлеките USB диск. После включения приемника рекомендуем произвести сброс к заводским установкам, после чего повторно выполнить поиск каналов. Если USB диск планируется в дальнейшем использовать в приемнике (например, для записи), рекомендуем сразу удалить с него файл ПО.